

## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA PRODUKTU ŚWIETLNEGO

Dystrybutor: CR Iluminacje Sp. z o.o. , ul. Batorego 3/4, 43-300 Bielsko-Biała

Typ produktu: sope świetlne, łańcuch świetlny, kurtyny świetlne


Klasa ochronności: 

Stopień ochrony: IP 44

Napięcie, częstotliwość: ~ 230V, 50 Hz

Maksymalna moc znamionowa: w zależności od produktu

Wyprodukowano w P.R.C

1. produkt posiada stopień ochrony IP 44 i przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.   
Produkt jest przystosowany do zasilania napięciem 230V bez zastosowania dodatkowych urządzeń elektrycznych. Układ prostowniczy zamontowany jest na kablu zasilającym.
2. produktu znajdującego się w opakowaniu nie należy włączać do sieci.
3. produktu nie należy montować :
  - bez posiadania uprawnień do wykonywania prac elektrycznych
  - włączonego do sieci
  - używając do montażu lub mocowania narzędzi lub elementów ostro zakończonych lub o ostrych krawędziach, drutu itp., co może doprowadzić do uszkodzenia instalacji, zwarcia a w konsekwencji pożaru
  - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji kabli zasilających diody lub w sposób mogący do uszkodzenia doprowadzić.
  - bez dodatkowej listwy nośnej / dotyczy kurtyn świetlnych, montowanych w pionie lub poziomie /, wykorzystując do zawieszenia tylko główny kabel nośny produktu.
  - bez sprawdzenia czy zamontowany został pierścień uszczelniający typu "o ring", skuteczności skręcenia poszczególnych wodoszczelnych połączeń. Połączenie można dodatkowo zabezpieczyć tulejką termokurczliwą.
  - łącząc z sobą więcej produktów niż przewidziano, zasilanych z jednego kabla zasilającego.
  - podczas opadów deszczu lub śniegu bez zachowania szczególnej ostrożności.
4. produktu nie należy łączyć z produktami innych producentów lub dokonywać przeróbek instalacji elektrycznej.
5. zaleca się do montażu używać plastikowych uchwytów do mocowania kabli lub opasek zaciskowych odpornych na UV.
6. **ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA PRODUKTU PRZY ZASTOSOWANIU NA ZEWNĄTRZ NALEŻY UŻYWAĆ GNIAZD I POŁĄCZEŃ O STOPNIU OCHRONY MINIMUM IP 44.** W przypadku nie zastosowania niezbędnych rozwiązań Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i szkody
7. produkt ma budowę segmentową. W razie uszkodzenia wymianie podlega uszkodzony segment na segment zastępczy. **Poszczególne diody nie podlegają wymianie**
8. produkt można łączyć elektrycznie z innymi produktami tego samego rodzaju i producenta. Maksymalna ilość połączonych produktów wynosi: od 5 – 15 szt w zależności od produktu. Zaleca się nie przekraczać łącznej mocy 650W połączonych produktów.
9. **W przypadku produktów wyposażonych w źródła światła typu LED / diody / po podłączeniu kabla zasilającego lub kolejnego segmentu i stwierdzeniu braku świecenia, należy rozłączyć konektory, jeden z nich odwrócić o 180 stopni / zmiana biegunowości / i połączyć je ponownie.**
10. podczas demontażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji lub kabla. Składować produkt należy tak, aby nie doprowadzić do splątania kabli, co może narazić je na uszkodzenie podczas ponownego montażu
11. ze względu na przepisy związane z ochroną środowiska naturalnego, zużytych produktów nie należy wyrzucać w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych. Należy przekazać je do właściwego punktu utylizacji. W razie braku takiej możliwości Dostawca deklaruje odbiór zużytych produktów.
12. w razie jakichkolwiek wątpliwości zalecany jest kontakt z Dostawcą:  
CR Iluminacje Sp. z o.o. , ul. Batorego 3/4, 43-300 Bielsko-Biała  
Tel. 33 / 811 10 08  
e-mail: [biuro@cr-iluminacje.pl](mailto:biuro@cr-iluminacje.pl)

**Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać wskutek niewłaściwego użytkowania produktu**

**Życzymy niezawodnej eksploatacji i pozytywnych wrażeń estetycznych**